

# Set de finition pour bouton-poussoir sextuple, libre de potentiel, 24 V, couleur bronze coated

**123-60050**

CE

4 ans de  
garantie

Set de finition pour un bouton-poussoir avec 6 boutons de commande 24 V sans potentiel utilisés pour commander différents points d'éclairage dans une ou plusieurs pièces. Couleur de finition: bronze coated.

## Données techniques

Set de finition pour bouton-poussoir sextuple, libre de potentiel, 24 V, couleur bronze coated.

- Nombre de boutons: 4
- Matériau de la finition: polycarbonate (PC) + acrylique-styrène-acrylate (ASA)
- Méthode d'exploitation: bouton-poussoir
- Couleur de finition: bronze coated
- Traitement de surface: revêtu
- Gravure: dans le coin inférieur droit, une horloge est gravée sur la touche pour indiquer la fonction boost. Sur les trois autres touches est gravé un ventilateur, dont la vitesse augmente dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, en partant de la touche dans le coin supérieur gauche
- Nombre de lentilles: 4
- Lentille: rond
- Lens size: 1.5 x 1.5 mm
- Couleur des LED: amber
- Démontage: détacher l'enjoliveur du socle
- Résistance aux chocs: après montage, une résistance aux chocs de IK06 est garantie
- Sécurité incendie:
  - toutes les pièces en plastique sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - toutes les pièces en plastique sont exemptes d'halogènes
- Dimensions (HxLxP): 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Marquage: CE

